KE-IO3144

Intelligent adressierbares Steuermodul, 4-Eingänge-/4-Ausgänge, mit Isolator

Allgemein

Die innovative Excellence-Serie intelligenter adressierbarer Geräte bietet erweiterte Funktionen für Zuverlässigkeit und Sicherheit. In Verbindung mit Funktionen für einfache Installation und Wartung neuer Brandmeldesysteme ist dies die perfekte Lösung für eine außergewöhnliche Gesamtleistung.

Die Ein-/Ausgangssteuermodule der Excellence-Serie sind so konzipiert, dass sie die erforderliche Flexibilität bei der Eingangsüberwachung und Ausgangsumschaltung bieten. Diese Module bieten in Kombination mit den leistungsstarken Funktionen eines adressierbaren Brandmelderzentrale der Kidde Excellence-Serie den Kunden Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen.

Das KE-IO3144 ist eine adressierbares Steuermodul der Excellence-Serie mit 4 Eingängen/4 Ausgängen und integrierter Kurzschlussringbusisolation. Es wird direkt vom Excellence-Rinbgus gespeist und bietet 4 Eingänge mit wählbarer Leitungsüberwachung und 4 magnetisch verriegelte Relaisausgänge.



Anwendungen

Der KE-IO3144 ist dafür ausgelegt, alle potenzialfreien Kontakte zu überwachen und unabhängig Ausgänge zur Steuerung von Geräten zu schalten. Jeder normal offene oder normal geschlossene Kontakt kann als überwacht oder unbeaufsichtigt ausgewählt werden. Normale, offene, passive, aktive oder Kurzschlusszustände am Eingang werden an die Brandmelderzentrale zurückgemeldet, wo, je nach Programmierung, für jeden dieser Zustände separate Aktionen ausgeführt werden können. Jeder Ausgang ist ein magnetisch verriegeltes Relais, das einen potenzialfreien Umschaltkontakt bereitstellt. Die Ausgangsrelais benötigen weder im aktiven noch im passiven Zustand Strom, wodurch die Gesamtringbuslast gespart wird.

Der KE-IO3144 kann überall im Kidde Excellence-Ringbus platziert werden, wo er nur 1 von 128 verfügbaren Adressen belegt. Die Schnittstelle ist in einem flachen Formteil untergebracht und kann direkt auf eine Standard-DIN-Hutschiene geklemmt oder in einem geeigneten Wandmontagegehäuse installiert werden.

Installations- und Wartungsfunktionen

Der KE-IO3144 ist über einen 2-adrigen Kommunikationsbus mit der Brandmelderzentrale verbunden, die sowohl Strom- als auch Steuerdaten überträgt. Dreifarbige LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Geräts ermöglichen dem Techniker eine klare Identifizierung des Betriebszustands des Geräts sowie des Status aller Eingangs- und/oder Ausgangssteuerungen. Zusätzliche manuelle Testfunktionen am Gerät ermöglichen lokale Tests ohne Eingriff über die Brandmelderzentrale, was bei Installation und Inbetriebnahme Zeit spart.

Geräte der Excellence-Serie verwenden ein fortschrittliches digitales Datenkommunikationsprotokoll mit umfassenden

Einzelheiten

- Ringbusbetrieben, spart Kosten für externe Versorgung und Installation
- Bietet 4 einzeln programmierbare, adressierbare Ein- und Ausgänge an einer einzigen Adresse und spart so Adressplätze auf dem Ringbus
- Vollständig überwachte, zweistufige Eingänge für Voralarm und Alarmüberwachung über einen einzigen Eingang
- Normal offen / normal geschlossen programmierbar für volle Installationsflexibilität
- Magnetisch verriegelte Ausgangsrelais zur Reduzierung der Ringbusbelastung
- Frei programmierbar für den Betrieb mit jeder beliebigen Kombination von Eingangsauslösern
- Lokale Testfunktionen zur einfachen Validierung
- Lokale, klare Betriebsstatusanzeige für einfache Wartung

Fehlerkorrekturalgorithmen, um die Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.

KE-IO3144

Intelligent adressierbares Steuermodul, 4-Eingänge-/4-Ausgänge, mit Isolator

Technische Spezifikationen

General

Statusanzeige	Dreifarbige LEDs
Kompatibilität	Kidde Commercial Excellence System
Adressierungsmethode	Dip-Schalter
Adressbereich	1 bis 128

Electrical

Netzteil	Alimentato ad anello
Betriebsspannung	17 bis 29 VDC
Aktueller Verbrauch	2.5 mA @ 24 VDC (Aktiv) 350 µA @ 24 VDC (Standby)
Kommunikationsspannung	4 bis 11 V (Impuls)

Input

Anzahl Eingänge	4
Eingangstyp und Klasse	Zweistufig, Überwacht
Eingangszustände	Attivo, Fault, Normal, Aperto, Corto
Voralarmwiderstand	3 kΩ bis 7 kΩ
Alarmwiderstand	0.3 kΩ bis 3 kΩ
Abschluss	15 kΩ, ¼ W, 1%

Output

Ausgabemenge	4
Ausgabetyp und -Klasse	Relais, 2 A bei 30 VDC (ohmsche Last)

Isolation

Typ	Negativer Zeilenumbruch
Ring-Spannung	2.5 mA (Activ)
Serienwiderstand	<0.08 Ω
Umschaltstrom	1,05 A (dauerhaft) / 1,4 A (kurzzeitig)
Verluststrom	<1 mA
Isoloationsspannung	14 bis 15.5 VDC
Einschaltspannung	14 bis 15.5 VDC

Physical

Abmessungen	148 x 102 x 27 mm (B x H x T)
Nettogewicht	145 g
Farbe	Segnale bianco (RAL 9003)
Montage	DIN-Hutschiene, Montaggio a superficie, Wandmontage
Material	PC / ABS
Kabelspezifikation	Loop: 0.13 to 3.31 mm² (12 to 26 AWG) shielded/unshielded twisted-pair < 52 Ω , < 500 nF

Environmental

Vandalismussicher	No
Betriebstemperatur	-22 bis +55°C
Lagertemperatur	-30 bis +65°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 93% nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP30

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CPR
Standards	EN54-17, EN54-18

Isolator

Impedanzanforderungen	≤32 Geräte zwischen Isolatoren
Anzahl pro Ringbus	128

Eingang

Kabelspezifikation	0,5 bis 4,9 mm² (10 bis 20 AWG) geschirmtes/ungeschirmtes Twisted Pair

Ausgang

Kabelspezifikation	0,13 bis 3,31 mm² (12 bis 26 AWG) geschirmtes/ungeschirmtes Twisted Pair

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Enclosures	N-IO-MBX-1	DIN Rail Modulgehäuse
Enclosures	N-IO-MBX-2	DIN-Hutschienen-Modulgehäuse, längliche Bauform
Interface unit	N-IO-SBX-2G	Einzelmodulbox mit DIN-Schiene (groß)

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.