N-MC-BB-R

MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder Back Box - Rot


Allgemein

Die N-MC-BB-R ist eine Aufputz-Rückwanddose für Handfeuermelder der Serien DM3000, KAL750 und ZP780. Sie bietet einen Kabeleingang von hinten, wenn ein verdeckter Kabelkanal verwendet wird, oder einen Kabeleingang von oben und unten, wenn ein Aufputz-Kabelkanal verwendet wird. Geeignete Montageschrauben zur Befestigung des kompatiblen Handfeuermelders an der Rückwand sind bequem im Boden des Gehäuses untergebracht. Für den bequemen Anschluss des Kabelschirms in strombelasteten Umgebungen ist eine Anschlussklemme für den Schirm vorgesehen.

Einfach zu installieren

Die verstellbaren Befestigungslöcher ermöglichen eine perfekte Ausrichtung der Rückwand, auch wenn die Bohrlöcher nicht genau eben sind. Die Flexibilität bei der Kabeleinführung durch die große Öffnung an der Rückseite oder die staubdichten Ausbrechöffnungen an der Ober- und Unterseite des Geräts erweitert die Einsatzmöglichkeiten für alle Arten von Installationen erheblich. Die Rückwand kann um 180° gedreht werden, um die gewählte Kabeleinführung an der bequemsten Stelle an der Ober- oder Unterseite des Geräts zu positionieren.

Eine perfekte Passform zwischen der Rückwand und der Vorderseite des Handmelders wird durch Ausrichtungshilfen gewährleistet, die eine falsche Ausrichtung der Rückwand mit dem Vorderteil verhindern und den Handmelder als ein einziges ästhetisches Produkt an der Wand präsentieren.



Einzelheiten

- Kompatibel mit Qualitäts-Wanddosen und MCPs
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit einer einzigen Einheit
- Geeignete Schrauben für die MCP-Montage werden mitgeliefert
- Schirmanschlussklemme für elektrisch verrauschte Anlagen
- Ausrichtungslöcher für die Wandmontage ermöglichen eine perfekte horizontale Ausrichtung
- Passt perfekt zu den konventionellen MCPs der NC-MC-Serie sowie zu den adressierbaren MCPs der DM3000-, KAL750- und ZP780-Serie, um eine glatte, ästhetische Einheit zu bilden

N-MC-BB-R

MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder Back Box - Rot

Technische Spezifikationen

General

Compatibility	Aritech, Kilsen, Ziton Handfeuermelder

Electrical

Terminals	1 (Kabelschirm)

Physical

Physical dimensions	87,1 x 87,1 x 35 mm (B x H x T)
Net weight	60 g
Colour	Rosso (RAL 3028)
Mounting type	Wandmontage
Cable entries	3 seitlich, 1 hinten
Material (body)	Noryl SE100 (autoestinguente)

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 bis +72°C
Storage temperature	−25 bis +72°C
Relative humidity	10 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	REACH, RoHS 2, WEEE

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.