ATS1235

ATS1235 RF-mottagare 868 Gen 2 – med plastkapsling Utökar Advisor Advanced med 32 trådlösa sektioner.

ATS1235 trådlösmottagare DGP

ATS1235 är en 868 MHz Gen 2 trådlös mottagare som används för att utöka ATS Master och Advisor Advanced med trådlösa enheter, 16 respektive 32 stycken.
Enheten tar emot information från ett stort antal av KGS´s 868 MHz Gen 2 detektortyper som programmeras till enheten.

Mottagarens egenskaper

ATS1234 kan känna av noll- eller "döda" signaler för att minimera radiotrafiken och har en nominell räckvidd på 400 m i fri sikt.

Avancerade fuktioner

Om döda punkter ska elimineras kan en 868 MHz Gen 2 repeater användas. Spänningsmatas från databussen eller från externt nätaggregat.



Detaljer

- Utökar ATS Master med 32 enheter
- Utökar ATS Advanced med 16 enheter
- Med användning av KGS´s "Learn Mode" 868 MHz trådlösa detektorer
- Kan placeras upp till 1 500 meter från centralapparaten ATS vid användning av kabel CAT52/54
- Kan urskilja signaler för att minimera avsaknad av signal eller "noll"-signaler och har en nominell mottagarräckvidd på 400 m
- Om "döda" punkter behöver elimineras kan repeater 868 MHz användas
- Spänningsmatas från ATS centralen busspänning eller från externt nätaggregat
- Bärbara knappar kan programmeras så att användare kan till- och frånkoppla eller styra reläer
- För att fjärröppna och stänga garagedörrar såväl som att till- eller frånkoppla ett kontors säkerhetssystem

ATS1235

ATS1235 RF-mottagare 868 Gen 2 – med plastkapsling Utökar Advisor Advanced med 32 trådlösa sektioner.

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	DIP Switches

Wireless

Operating frequency	868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5; Classe II - Interior (geral)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grau 2

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57